



Harmony A2

Sistema di altoparlanti multi-ambiente Auracast




Guida utente interattiva

Versione 2.3



Configurazione iniziale



Risoluzione dei problemi

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di Iniziare

2. Connetti alla Fonte Audio

3. Ascolta dagli Altoparlanti

4. Suggerimenti per la Posizione

5. Aggiungi Altoparlanti (Opzionale)

6. Configurazione Avanzata

- Mantieni gli Altoparlanti Sempre Attivi
- Nome Trasmissione & Password
- Impostazioni di Gruppo
- Estendi la Portata

7. Usa come Altoparlante Bluetooth

8. Risoluzione dei Problemi

9. Supporto & Feedback

Avanti



1. Prima di iniziare

Collega → Accendi → L'audio si riproduce automaticamente

Importante da sapere

- Gli altoparlanti si connettono automaticamente (Auracast)
- Funziona solo con altoparlanti Auracast
- Fino a 100 metri (linea di vista)
- Segnale ridotto da muri e persone
- Ideale per audio di sottofondo, non per feste rumorose

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

2. Connetti alla sorgente audio


- 1 Collega il trasmettitore all'alimentazione e passa a ON.
- 2 Scegli un metodo di connessione:



AUX (3.5mm) >



Bluetooth >



Ottico >

Connetti usando AUX


1 Premi  per passare all'ingresso AUX → **AUX** LED lampeggia **rosso**.

2 Collega il cavo AUX.

Esempio: Mixer

a. tramite "PHONES" jack

b. tramite le prese "MONITOR OUT"/ "STEREO OUT"



 *L'audio viene riprodotto dal mixer.*

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

Connetti tramite Bluetooth

◆ Tieni il telefono vicino al trasmettitore

1 Premi  → LED

lampeggia **rosso** & **blu**.

2 Associa con il tuo dispositivo.

3 Inizia a riprodurre l'audio.




! Migliore esperienza

- Usa ingresso audio cablato per la massima stabilità
- Portata Bluetooth: **10-15 m (30-50 ft)**

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

Connetti tramite ottico

- 1 Premi  per passare all'ingresso OPT → "OPT" LED lampeggia **rossa**.
- 2 Collega cavo ottico al trasmettitore e al dispositivo sorgente.
- 3 Per utenti con connessione ottica

1 Uscita audio

 **Ottico**

2 Uscita audio digitale

 **PCM (Obbligatorio)**

Se impostato su **PCM**, sei a posto.



Non sai come **impostare PCM**?
Controlla [guida TV per marca](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →




3. Ascolta dagli altoparlanti

Accendi gli altoparlanti → Auto-join.

✓ LED  si accende **solido arancione**.

Tutti gli altoparlanti riprodurranno lo stesso audio.



 LED  spento? Premi il pulsante 

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

4. Suggerimenti per il posizionamento

1 Trasmettitore

Posizionare al centro

- Linea di vista libera
- Fino a 100 metri

2 Telefono

⚠ Tenere vicino al trasmettitore

✘ Non tenere in tasca



Avanti

[Valuta questa guida →](#)

5. Aggiungi altoparlanti (Opzionale)

Aggiungi altri altoparlanti Auracast per espandere il tuo sistema.

Altoparlanti & ricevitore Avantree:

- Connessione automatica all'accensione



[A2 Solo](#)



[A1 Solo](#)



[Lite 1 Solo](#)



[AuraLink](#)

Altre marche:

- Utilizza l'app per unirti ad Auracast
- Connessione automatica non garantita

Avanti

[**Valuta questa guida →**](#)

Configurazione avanzata

6.1 Mantieni gli altoparlanti sempre attivi

Comportamento predefinito

- Spegnimento automatico dopo 60 minuti senza audio
- Si applica anche quando si partecipa a una trasmissione

Dopo l'aggiornamento DFU

- L'altoparlante **rimane acceso mentre è collegato**
- Nessuno spegnimento automatico senza audio



[Aggiorna il firmware per mantenerlo acceso](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

Nome e password della trasmissione 6.2

Imposta un nome di trasmissione chiaro in modo che gli utenti possano trovare facilmente il canale corretto.

Casi d'uso tipici:

- Più canali audio (ad esempio lingue diverse)
- Più stanze o programmi

Facoltativo:

Aggiungi una password se è necessario il controllo degli accessi.

[Configurare sul trasmettitore tramite DFU](#) ↗

Avanti

[Valuta questa guida](#) →

Impostazioni del gruppo 6.3

Sistemi di gruppo per mantenere l'audio separato.

Casi d'uso tipici:

- Più sistemi nella stessa area
- Grandi spazi con zone diverse
- Ricevitori condivisi o in affitto

Perché usarlo:

- Nessuna connessione incrociata tra i gruppi
- Nessuna necessità di abbinare i dispositivi uno per uno
- Configurare tutti i dispositivi contemporaneamente

Configurazione tramite DFU:

- [Altoparlanti](#) ↗
- [Trasmittitore](#) ↗

Avanti


[Valuta questa guida](#) →

6.4 Estendi l'intervallo

Usa **Daisy Chain** per estendere la copertura.

Configurazione tipica:




2 x Harmony A2 + 1 x [AuraLink](#)



Avanti

[Valuta questa guida →](#)

7. Usare come altoparlante Bluetooth

- 1 Premi  pulsante → LED  lampeggia **rosso** & **blu**.
 - 2 Sul tuo dispositivo, attiva il Bluetooth e seleziona Harmony A2.
- Connesso: LED  diventa **blu fisso**.



Avanti

[Valuta questa guida →](#)



8. Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

- [DFU \(Configurazione Avanzata\)](#)
- [Volume troppo basso?](#)

[👉 Ulteriori FAQ & Aiuto ↗](#)



Hai ancora bisogno di aiuto?

[Contatta il supporto ↗](#)

Avanti

[Valuta questa guida →](#)

9. Supporto & Feedback

Supporto agente

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiamata



Chat

Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia e ricevi aggiornamenti.

[Ottieni garanzia di 24 mesi](#)